

Fig1



Fig2



Fig3



Fig4



Fig5

□□ □□ □ □□ □□											
□□□ ANSI			52-1 XP-4.5C-M	52-2 XP_5-7C-M	52-3 XP-7-M	52-4 XP-7C-M	52-5 XP-11-M	52-6 XP-11C-M	52-8 XP-16-M	52-9 XP_9-4.5C-M	52-10 XP-16C-M
Fig.No			1	2	□	4	□	4	□	5	4
□□ □□ (mm)		□	165	190.5	254	254	254	254	254	108	280
		H	140	146	146	146	146	146	146	160	165
□□ □□ / mm			178	210	292	292	292	292	320	171	280
□□ □□□ □□ □□ kV			80	90	110	110	110	110	110	80	110
□□ □□□ □□ □□	□□ □□□	□□ / kV	60	65	80	80	80	80	80	60	80
		□□ / kV	30	35 □	50 □	50 □	50 □	50 □	50 □	30	50 □
	□□□□ - □□□	□ / kV	100	115	125	125	125	125	125	125	100
	15x40us □□□	□□ / kV	100	115	130	130	130	130	130	90	130
□□ □□ □□	□□ □□□ □□ / kV		7.5	7.5	10	10	10	10	10	7.5	10
	1000kHz / kV□□ □□ RIV		50 □	50 □	50 □	50 □	50 □	50 □	50 □	50 □	50 □
□□ E & M □□ □□ / kN			45	70	70	70	111	111	160	45	160
□□ □□ / kN			22	35.5	35.5	35.5	55.5	55.5	80	22	80
□□ □□ / N. □			5	6	6	6	7	7	10	5	10
□□ (kg)			2.5	3.9	4.6	4.9	5.6	5.9	6.9	2.6	7.2